

RM 12-24

E-NR: 6309394

Indicator-/relay module

El RM 12-24 es un panel de alarmas/ indicadores para tensiones 10-30V cc. Se puede utilizar, p. ej. para indicar el estado de la puerta, de la cerradura, de la ventana, de la alarma de petición de socorro por asalto o del sistema de vigilancia de 12 bucles.

También se puede usar como módulo de relé que convierte las salidas Open Collector (OC) en salidas de relé con funciones de conmutación.

El RM 12-24 tiene 12 entradas paralelo independientes, cada una con un bucle equilibrado y una resistencia terminal de 2,2 K cada una activando un relé de conmutación NO/NC que sigue el estado de las entradas. Se pueden conectar indistinta e independientemente a interruptores NO/ NC o de conmutación.

Los relés de salida siguen el estado de las entradas, el relé está activo si la entrada está unida con tierra. Cada canal se representa en el panel frontal por separado a través de diodos LED.

La unidad también tiene una función de alarma de suma para el conjunto de las 12 entradas. La alarma de suma se indica mediante un LED aparte y con una salida de relé independiente (conmutación NO/NA).

La unidad tiene dos puentes para elegir si los diodos LED y la alarma de suma mantendrán su estado hasta reiniciar el sistema o si se reiniciarán automáticamente y si el sumador estará activo cuando.

ADDITIONAL INFORMATION

Voltaje entrada	7-30V DC
Dimensiones (L x W x H) mm	180 x 110 x 43
Entradas	12 balanced inputs (2,22K)

RM 12-24

22 November 2026

Consumo de energía a 12 V/24 V	Max 232mA/121 mA
Tensión de bucle y resistencia terminal	2,2 kohm, 5 V
Configuración del bucle de entrada	EOL/NC
Tipo de producto	Material de conexión
Entorno	Interior
Tipo de accesorio	Serie de módulos (Vacío)
Característica del producto	De superficie

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
RM 12-24	6309394	

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com