

# MC Bracket kit

## Kit zur Montage von Magnetkontakten an den Rolltoren und Industritoren

### Technische Daten

Zertifizierung	Hat keinen Einfluss auf Genehmigungen
Abmessungen (L x W x H) mm	Teil 3, 73 x 100 mm und 73 x 15 mm, Winkelplatte mit Befestigungslöchern
Abmessungen (L x W x H) mm	Teil 2, 73 x 170 mm, gerade Platte
Abmessungen (L x W x H) mm	Teil 4, 73 x 15 mm, Verriegelungseinheit
Abmessungen (L x W x H) mm	Teil 1, 73 x 52 mm und 73 x 52 mm, einheitliche Winkelplatte
Zubehör	Montagewinkel MC Z und MC L
Material	Aluminium



### Beschreibung

Das MC Bracket Kit erleichtert die Montage von Magnetkontakten unabhängig von der Türmechanik, aber mit einer aufrechterhaltenen und sicheren Kontaktfunktion, anstatt wie früher üblich, ein Kontaktteil auf dem Boden zu montieren, wo es leicht einer unvorsichtigen Handhabung ausgesetzt ist. Ein weiterer Grund für die Suche nach alternativen Montageorten ist die gestiegene Nachfrage nach Hochsicherheitskontakten, die eine größere Möglichkeit zur Anpassung der Geräte erfordern. Um die Montage von Magnetkontakten an Rolltoren und Industritoren zu erleichtern, hat Alarmtech einen Bausatz bestehend aus drei Blechwinkeln und einer Verriegelungseinheit entwickelt, der zusammen mit dem optionalen Magnetkontaktset MC 200 die Montage einfacher und flexibler macht. Unabhängig davon, ob Sie normale Magnetkontakte oder Hochsicherheitskontakte verwenden, hilft Ihnen das MC-Bracket kit dabei, die Magnetkontakte sicher anzupassen und zu montieren.

### Montage

Mit dem MC-Bracket-Kit können die Magnetkontakte an einem sicheren Ort montiert werden, bei weiterhin sicherer Funktion. Es ist nicht in Stein gemeißelt, wie die Magnetkontakte montiert werden sollen, aber mit Hilfe des MC Bracket kits haben Sie mehr Möglichkeiten, einen sicheren Montageort zu finden. Unser Vorschlag, der nur ein Vorschlag ist, besteht darin, das Bracket kit zu verwenden, um die Magnetkontakte frei von jeglicher Mechanik und dergleichen an der Seite des Ports zu montieren. In den Bildern unten ist der Bausatz etwa 50 Zentimeter über dem Boden neben der Führung für die Torrollen montiert, um den Verriegelungsmechanismus und andere für das Tor wichtige Funktionen zu umgehen.

### Passende Produkte

MC 240-S45, MC 240-S48, MC 240-S78, MC 270-S45, MC 270-S48 und MC 270-S78 auch alle Aluminiumblöcke in der MC 200-Serie und die Montagewinkel MC Z und MC L.

### BESTELLUNGSINFORMATION

Artikel	Beschreibung
MC Bracket kit	Kit zur Montage von Magnetkontakten an der Rolltoren und Industritoren