



3022

BLOQUE DE TERMINALES DE ALARMA 10 PARES

Bloque de terminales de conexión con tamper para 10 pares de conductores.

El borne tiene 10 conexiones transversales, además de un borne para 4 conductores de los cuales 2 se utilizan para la función de tamper, antisabotaje, y los otros 2 para pantalla eléctrica.

Conexión por clema por inserción (LSA), o por tornillo con cápsula de tracción.

TECHNICAL DETAILS

Tipo de terminales	Clema, Clema / Tornillo, Tornillo
Conexión eléctrica - Clema (mm)	4 - 0,7, Ø 0
Conexión eléctrica - Tornillo	0,14 - 1 mm ²
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Carga máxima - Tamper	50 mA

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3022.01	5015286	Bloque de alarma; 10 pares; Tamper; Clema / Clema
3022.02	5015288	Bloque de alarma; 10 pares; Tamper; Clema / Tornillo
3022.03	5015290	Bloque de alarma; 10 pares; Tamper; Tornillo/ Tornillo



SCHEMATICS

