

3056

## FUSE MODULE 10-30 V DC/AC

**Product :**

Tension de l'alimentation	10-30 VDC, 8-20 VAC
Consommation électrique	22 mA @12 VDC, 32 mA @24 VDC
Intensité autoprotection max.	50 mA
Nombre de canaux	4
Section de câble - entrée	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de câble - sortie	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Tension et intensité max. par canal	30 V / 2 A
Intensité d'entrée max.	8A
Dimensions (L x l)	116 x 40

**Product description:****Terminal block for installation of alarm and access systems.**

Sabotageskyddad fuse module for spreading power supply 8 A to 4 sections.

Fuse module 3056 is designed for power distribution.

It contains a dual input for connection to power supply and four independently secured outputs. The normal state of each channel is signaled with green LEDs.

Errors detected in each channel (lack of voltage or activated fuse) is signaled by red LEDs and switching relay.

The terminal has screw connection with elevator function.