

MC Bracket kit

Pour le montage de contacts magnétiques sur portes à enroulement

Product :

Certifications	Aucune approbation n'est affectée.
Dimensions (L x l x h) mm	Partie 1, 73 x 52 mm et 73 x 52 mm, plaque d'angle uniforme
Dimensions (L x l x h) mm	Partie 3, 73 x 100 mm et 73 x 15 mm, plaque coudée avec trous de fixation
Dimensions (L x l x h) mm	Partie 2, 73 x 170 mm, plaque droite
Dimensions (L x l x h) mm	Partie 4, 73 x 15 mm, unité de verrouillage
Accessoires	Supports de montage MC Z et MC L.
Matériau	Aluminium



Product description:

Le kit MC Bracket facilite l'assemblage de contacts magnétiques libres de la mécanique de la porte mais avec une fonction de contact maintenue et sûre au lieu de ce qui était courant dans le passé pour monter une pièce de contact au sol où elle était facilement exposée à une manipulation imprudente. Une raison supplémentaire pour trouver d'autres emplacements de montage est la demande croissante de contacts de haute sécurité qui nécessitent une plus grande possibilité d'ajuster les appareils.

Pour faciliter l'assemblage de contacts magnétiques sur les portes basculantes industrielles et similaires, Alarmtech a développé un kit composé de trois supports de montage et d'une unité de verrouillage qui, associé au jeu de contacts magnétiques MC 200 en option, rend l'installation plus facile et plus flexible. Que vous utilisiez des connecteurs standards ou de haute sécurité, le kit MC Bracket vous aide à ajuster et à monter les connecteurs en toute sécurité.

Montage

Avec le kit MC Bracket, les contacts magnétiques peuvent être montés dans un endroit sûr mais avec une fonction de sécurité continue. La manière dont les contacts magnétiques doivent être montés n'est pas gravée dans le marbre, mais avec l'aide du kit de support, vous disposez de plus d'options pour trouver un emplacement de montage sûr. Notre suggestion, qui n'est qu'une suggestion, est d'utiliser le kit de support pour monter les contacts magnétiques sur le côté de la porte, libre de toute mécanique ou autre. Dans les images ci-dessous, le kit est monté à environ 50 centimètres du sol, à côté du guide des rouleaux du portail, afin d'éviter le mécanisme de verrouillage et d'autres fonctions importantes pour le portail.

Produits adaptés: MC 240-S45, MC 240-S48, MC 240-S78, MC 270-S45, MC 270-S48 et MC 270-S78 et tous les accessoires en aluminium de la série MC 200. Convient également aux supports MC Z et MC L.