

RM 12

E-NR: 6332880

Module d’indication/relais

Le RM 12 est un module de surveillance qui peut être utilisé, par exemple, comme un indicateur de l'état d'une porte ou comme un module relais qui convertit les sorties OC en sorties relais avec commutation.

Le module relais RM 12 comprend 12 entrées parallèles autonomes avec résistance d'excursion et des sorties relais (inverseur NO/NF) qui suivent l’état des entrées. Les entrées peuvent être commandées directement à partir des sorties OC, sans autre résistance ou accessoire. Les relais sorties suivent l’état des entrées. Le relais est activé lorsque l’entrée est reliée à la terre. Chaque canal est indiqué séparément par des LED sur le panneau avant.

L’unité comprend également une fonction d’alarme sonore pour l’ensemble des 12 entrées. L’alarme sonore est indiquée par LED distincte et sur une sortie relais spécifique (inverseur NO/NF).

L’unité comprend deux cavaliers permettant de déterminer si les LED et l’alarme sonore doivent être maintenues jusqu’à la réinitialisation ou le reset est automatique, et si l’avertisseur doit être actif lorsque le relais de l’alarme sonore est activé ou s’il doit être désactivé.

ADDITIONAL INFORMATION

Cote commutateur	30 VDC / 1 A
Type de produit	Matériel de raccordement
Environnement	Intérieur
Dimensions (L x W x H) mm	180 x 110 x 43
Sortie relais	12 + 1, NC/NO
Type d'accessoire	Série de modules (Vide)
Caractéristique du produit	En surface

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
RM 12	6332880	Module d’indication / relais 12 V

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com