PSV 24FC-6

5 November 2026



PSV 24FC-6

E-NR: 5240069

Carte fusible

La carte fusible a été conçue pour une tension d'entrée de 24 VDC et comporte 6 doubles fusibles, un sur le positif et un sur le négatif. Chaque fusible comporte un circuit qui vérifie son état. Un fusible sauté est indiqué par une LED rouge.

La carte comporte une sortie relais NF pour signaler des incidents fusible. Elle est également munie d'un circuit qui indique, par le biais d'une LED verte, que la tension d'entrée de la carte se situe entre 20 et 27,6 V.

LLa carte comprend également un circuit qui indique si une connexion à la borne plus (+) ou moins (-) n'est pas accidentellement mise en contact avec la terre (PE). Ceci est particulièrement important sur des installations importantes. La carte comprend également un circuit qui indique si une connexion à la borne plus (+) ou moins (–) n'est pas accidentellement mise en contact avec la terre (PE). Ceci est particulièrement important sur des installations importantes. Un défaut de terre nous donne l'information qu'il y a des éventuels courants de fuite susceptibles d'interférer avec les détecteurs, les sections de l'unité centrale et d'entraîner des fausses alarmes. Le circuit de défaut vérifie la présence éventuelle d'un courant relativement important entre les bornes (+) ou (–) et la terre (PE) La sensibilité de chaque pôle peut être réglée à l'aide d'un potentiomètre installé sur la carte. Un défaut de terre est indiqué par une LED rouge pour chaque pôle, et un relais de sortie NF signale le total des défauts de terre.

Un support monté au milieu de la carte permet de placer un fusible et de tester son état. Une LED verte indique que le fusible est bon.

ADDITIONAL INFORMATION

Certifications	8-30 V DC
Intensité max. de sortie sur carte	13 A
Erreur terre	NC
Erreur fusible	NC
Type de produit	Alimentation électrique
Dimensions (L x W)	100 x 110 mm

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com

PSV 24FC-6

5 November 2026

Environnement	Intérieur
Type d'accessoire	Carte de fusibles
Module	24V
Caractéristique du produit	Accessoire, En surface

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
PSV 24FC-6	5240069	Carte fusible, 6 doubles fusibles, circuit de défauts de terre

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com